

Le nouveau

MULTIBAY CHARGER E3000-SERIES



 **optrel**[®]
swiss made 

SEE
WHAT YOU
CAN DO

ORGANISEZ VOTRE GESTION D'ÉNERGIE DANS VOTRE SOCIÉTÉ

CHARGEMENT ET TRAVAIL EN CONTINUE

Jusqu'à Six places disponibles pour un chargement simultané. Toujours disponible pour ne pas interrompre votre travail avec votre e 3000 / e 3000X

GESTION DE VOTRE ENERGIE

Simplifie l'administration et la maintenance de vos batteries. Avec un positionnement précis sur la station cela évite toute chute accidentelle de vos batteries.

PLUS DE CABLES QUI TRAINENT

Le Multi Chargeur Optrel vous garantit sécurité et réduit considérablement tous risques hasardeux avec un chargement par câble individuel.

CONSTRUCTION INNOVATIVE

Un manque de prise ou de chargeur font partis du passé. Le robuste multi chargeur peut être posé en sécurité ou fixé directement sur un mur.

ECRAN À LEDS

Un indicateur de charge sur chaque batterie pour voir clairement le niveau de charge.

COMPATIBILITÉ:

Compatible avec toutes nos batteries du e 3000 et e 3000X.

Description	N° article	Description	N° article
 multibaycharger e3000-Series CH-câble d'alimentation 1 pièce	4551.015.CH	 multibaycharger e3000-Series UK-câble d'alimentation 1 pièce	4551.017.UK
 multibaycharger e3000-Series EU-câble d'alimentation 1 pièce	4551.016.EU	 multibaycharger e3000-Series US-câble d'alimentation 1 pièce	4551.018.US

Description	Multi chargeur robuste pour charger au maximum 6 batteries simultanément pour toutes les séries e3000. Compatible avec les batteries, e3000 et e3000X. Indicateur de charge individuel pour chaque batterie. Dispositif avec grande stabilité à poser ou à fixer au mur. Câble d'alimentation inclus.	Température de stockage	-30°C - +70°C
Case material	Aluminium	Humidité	10% - 90%
Colour	Blanc mat aluminium	Classification IP	IP30
Voltage et ampérage	6 x 16,8V 1000mA	Classification du verre de protection 1	1
Indicateur de charge à LED	Rouge: Batterie vide ou en mode charge, Vert: Batterie complètement chargée	Poids	2'370g
Netzanschluss	100-230V / 50/60Hz max. 3.6A	Dimension	525mm x 240mm x 160mm
Fusible	5x20mm, 1,6A	Applications	Pour toutes les batteries e 3000 et e 3000X
Consommation	max. 900W	Livré avec	multibaycharger 3000-Series, câble d'alimentation et manuel d'instructions de mise en fonction
Température en chargement	0°C - +45°C	Garantie	2 ans à partir de la date de vente (défauts de fabrication et de matériel)